

№	მოწყობილობის დასახელება	სპეციფიკაცია	ზომის ერთეული	საერთო რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ ფასი
1	სახანძრო სამისამართო პანელი	არანაკლებ 2 მარყუჟიანი კონტროლ-პანელი (500 მისამართზე); უნდა გააჩნდეს მოდულების მოხსნა-დაცემების ფუნქცია და აღნიშნული პროცედურა ხორციელდებოდეს სისტემის გათიშვის გარეშე. პანელს უნდა გააჩნდეს მაქს. 128 პროგრამირებადი ზონის დამატების საშუალება. RS485 პროტოკოლის მეშვეობით 8 გამწვანებული პანელის გაერთიანება ერთ ქსელში.თხევადკრისტალური ეკრანით, ცენტრალური მართვის ბლოკი დანარჩენ მოწყობილობებს (მარყუჟის, კვების, შენსვლე- გამომსვლელი, ხანძარქრობის და სხვა.) უნდა უკავშირდებოდეს ციფრული პროტოკოლის საშუალებით.16 პროგრამირებადი დია კოდების გამოყენებით, რომელთაგან 8 მონიტორინგებადია. 1 სახანძრო NAC გამოსასვლელი და 3 პროგრამირებადი NAC გამოსასვლელი. ინტეგრირებული ხანძრისა და განგაშის გამოსასვლელი რელითი. საკონტროლო პანელის ცენტრალურ ბლოკს უნდა გააჩნდეს RS485 პორტი, USB და RS232 პორტი პროგრამირებისათვის. მასალა უნდა იყოს არანაკლებ 4000 მოვლენის ლოგირება.PSTN და IP მოდულების დამატება. პანელის მართვა შესაძლებელი უნდა იყოს პროგრამიდან დისტანციურად TCP/IP ქსელის გავლით.უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 4,2A კვების ბლოკი ჩაშენებული აკუმულატორის სამუშაო რეჟიმში დატენის 2 ცალ 12 ვოლტიან 17 ან 38 Ah ტევადობის აკუმულატორებს.საერთო ჯამში არანაკლებ 16 მარყუჟი თითოეულ მარყუჟზე არანაკლებ 250 მისამართის დაერთების საშუალებით, სულ 4000 მოწყობილობა. უნდა შეესაბამებოდეს შემდეგ სტანდარტებს: EN54-2:1997+A1:2006; EN54-4:1997+A1:2002+A2:2006; EN61000-6-3:2007+A1:2001; EN 50130-4:2011 + A1: 2014; EN60950-1:2006+A12:2011; EN 50581:2012.	ცალი	4		
2	სამისამართო ოპტიკური კვამლის დეტექტორი	შესაძლებელი უნდა იყოს მართვა წინასწარ ჩაწერილი სცენარების მიხედვით. კემიის განმორცილება მართვის პანელთან სრულად თავისებური ციფრული პროტოკოლის საშუალებით. მისამართის კორექტირება როგორც პანელიდან ასევე სპეციალური პროგრამატორის საშუალებით. დეტექტორს მუდმივად უნდა უტარდებოდეს ავტო-ტესტი. კვამლის აღმოჩენ დეტექტორს უნდა გააჩნდეს მგრძნობელობის დარღვეულობის სამი დონე, რომელიც უზრუნველყოფს ცრუ განგაშების აღზომის მინიმუმამდე დაცვას. ოპტიკური ინდიკატორით, თითოეულ დეტექტორზე დაბინძურების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების საშუალებით. სამუშაო ტემპერატურა არანაკლებ -25 °C ~ +70°C. ფრედილობითი ტენიანობა 95% (არა კონდენსირებადი). ჩატარებული უნდა ჯონდეს LPCB, EN 54-13:2005 და Vds ტესტი, Vds 2344:2014-7; Vds 2504:1996-12; EN54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006;	ცალი	1244		
3	კომპონირებული სამისამართო დეტექტორი	უნდა იყოს სამისამართო თბური, ბოლის და გაზის გაყოფის დეტექტორი,ოპტიკური ინდიკატორით,შესაძლებელი უნდა იყოს როგორც ავტომატური დამისამართება ასევე პროგრამატორის მეშვეობით,დეტექტორს მუდმივად უნდა უტარდებოდეს ავტო-ტესტი,სამუშაო ტემპერატურა -25 °C ~ +70 °C.	ცალი	12		
4	სამაგრი ძირი	უნდა იყოს მასალის დამატებითი კონტაქტებით. დისტანციური LED ინდიკატორის მიერთების საშუალებით. თავსებადი EN 54-13:2005 სტანდარტთან.	ცალი	1244		
5	სამისამართო ხელის ლილაკი	უნდა იყოს მრავალჯერადი გამოყენების,ცეცხლგამძლე ABS მასალისგან. აღჭურვილი უნდა იყოს მდგომარეობის LED ინდიკატორით,პლასმასის გადატარების გასაღებით, წრედის მოკლე ჩართვისგან იზოლაციით. სამუშაო ტემპერატურა არანაკლებ -10 ~ +55°C. უნდა შეესაბამებოდეს შემდეგ სტანდარტს EN54-11:2001+A1:2005; EN54-17:2005; LPCB; EN50130-4; EN61000-6-3;	ცალი	52		
6	საგანგაშო ლილაკის კოლოფი	თავსებადი უნდა იყოს საგანგაშო ლილაკთან	ცალი	52		
7	სამისამართო სირენა	რეგულირებადი ხმის სიძლიერე 90-103 დე-მდე; არჩევიდი ტონალობა არანაკლებ 16, შესაძლებელი უნდა იყოს სირენის სტრობის სიხშირის დარეგულირება 0,5Hz ან 1,0Hz. პროგრამულად სირენისთვის ერთდროულად 4 ზონის მინიჭებით. სირენას უნდა შეეძლოს გააქტიურება როგორც სისტემური განგაშის, ასევე ზონური განგაშის შემთხვევაში. აღჭურვილი უნდა იყოს წრედის მოკლე ჩართვისგან იზოლაციით. სამუშაო ტემპერატურული ნორმა არანაკლებ -10 ~ + 55 °C. მისამართის მინიჭება როგორც ავტოდამისამართებით ასევე სპეციალური პროგრამატორის მეშვეობით. ეიზუალური განგაში დამოწმებული უნდა იყოს EN54-23 სტანდარტით, ხოლო ხმოვანი განგაში EN54-3 სტანდარტით, ასევე თანხვედრადი შემდეგ სტანდარტებთან, EN54-3:2001 + A1:2002; EN54-17:2006.	ცალი	52		
8	აკუმულატორი	12ვ 17ა/სთ	ცალი	8		
9	საკაბელო არხი	25X25მმ	მეტრი	1350		
10	სახარკი მასალა			1		
11	მონტაჟი			1		
12	სახანძრო სისტემის ცვრანირებული კაბელი	არანაკლებ 2X1,00 mm სახანძრო სისტემის ცვრანირებული კაბელი	მეტრი	13700		
ჯამი დღეს ჩათვლით ლარში						