

ელექტროგაყვანილობა და გენერატორი

ელექტროგაყვანილობა გაკეთებული უნდა იყოს 2 სხვადასხვა კონტურით: ქალაქის და რეზერვირებული. ეს ორი წრედი უნდა იყოს ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი და შესაბამის როზეტებს უნდა გააჩნდეს განმასხვავებელი ნიშანი (ფერით ან მარკირებით). რეზერვირებული კვების როზეტებში ელ.კვება უნდა მიეწოდებოდეს საერთო ქსელიდან და სარეზერვო კვების ელექტროგენერატორიდანაც, ხოლო მხოლოდ ქალაქის როზეტებში - მხოლოდ საერთო ქსელიდან.

ელექტროგენერატორი უნდა მუშაობდეს დიზელის საწვავზე და უზრუნველყოფდეს 33კვა-დან - 35კვა-ს ჩათვლით სიმძლავრეს. გენერატორს უნდა მოყვებოდეს ქარხნული ავტომატური ჩართვა-გამორთვის ფუნქცია და ხმაურის დახშობის სისტემა (ე.წ. Silent cover). ავტომატური ჩართვა-გამორთვის ფუნქცია ნიშნავს, რომ საერთო ქსელის ელექტრომომარაგების გათიშვისას უნდა მოხდეს დიზელ-გენერატორის ავტომატური დაქოქვა (ადამიანის ჩარევის გარეშე), ხოლო საერთო ქსელიდან ელექტრომომარაგების აღდგენისას - ასევე ავტომატური გათიშვა. დიზელ-გენერატორი აღჭურვილი უნდა იყოს ზამთრის პირობებში, დაბალი ტემპერატურისას, საიმედო სტარტის ფუნქციით (შემფრქვევების გათბობა).

- დიზელ გენერატორი ავტომატური ჩართვა გამორთვის ფუნქციით, სიმძლავრე - 33კვა-დან - 35 კვა-ს ჩათვლით ერთფაზიანი
- გამომავალი დენის პარამეტრები 220-230 ვოლტი, 50 ჰც, სუფთა სინუსოიდა
- ხმის ჩახშობის ქარხნული სისტემა (silent cover)
- ავტომატური ჩართვა/გამორთვის კონტროლერით
- გამათბობელი ყინვის დროს საიმედო დაქოქვის უზრუნველსაყოფად