

საქვებში დამონტაჟდეს ავტომატური, ხანძრისგან დამცავი სასიგნალო სისტემა, რომელის მთავარი პულტი დამონტაჟებული იქნება I სართულზე (იხილე გვერდი).

სასიგნალო პუდტს უნდა შეეძლოს:

- განსაზღვროს ხანძრის ზუსტი ადგილი საშისამართო დეტექტორების საშუალებით.
- დადგენილიყო ინფორმაცია დისპეტჩის ან სასინდელი ინდიკატის საშუალებით, ინფორმაციის პრინტერზე ამოგეგუდეთ...
- განსაზღვროს დეტექტორის ან ქსელის დაზიანება, მოკლე ჩართვაზე, წრელის
განერთვაზე და მოახდინოს შეტყობინება.
- უზრუნველყოფილი იყოს ავტონომიური კვებით, მინიმუმ 24 საათით.
- ჩართოს სმოკა და ვიზუალური სიგნალი.

ძირითადად გამოყენებული უნდა იყოს სამისამართო კემლის ოპტიკური დეტექტორი, თბური და ხელის დეტექტორები, რომლებსაც გააჩნია სტანდარტული უნივერსალური ძირი.

მონტაჟი

საქსართო სიგნალიზაციის საკანონმდებლო აქტების დამუშავებასთან დაკავშირებით, **საქსართო სიგნალიზაციის საკანონმდებლო აქტების დამუშავებასთან დაკავშირებით** **JYSTY** **2022X0,8** ტიპის კაბელები, რომლებიც გაყვანილობა ხორციელდება შეკიდულ ჯგუფში. კაბელების დამატარება ხორციელდება სამონტაჟო სკოპის მეშვეობით. ამ შემთხვევაში თუ კაბელების გაყვანა ხორციელდება ფარულად (ნაღვლის ქვეშ) მიზანშეწონილია მისი ჩაყვანა გოგირბრტულ მხელში. აბულის გაყვანა შესრულის გარე მიჯის ქვეშ გოგირბრტულ მხელში.

თბურო, კაბელების და გაზის გაორების დეტექტორი მონტაჟდება საკაბების ჯგუფში.

თბურო, კაბელების, კომინიკაციის სიგნალის, გაზის გაორების და ხედის მაუწყებლები უნდა იყოს სამისამართო ტიპის. დამონტაჟებული სისტემა უნდა აკმაყოფილებდეს საერთაშორისო სტანდარტებს და ნორმებს.

შემოწმება და ჩაბარება

სამიტოაგო საშუალოების დასაფარების შედეგ მიხედვა ნორმალურ და აფორთხ რეჟიმში სისტემის ტესტირება ფუნქციონირებაზე ტესტირების შედეგები დოკუმენტად გაფორმებისა დათანაფარება აქტირება და თან დაფორთხება მომხმარებლისათვის გადასაცემი დოკუმენტაციების. აფორთხ ტექნიკური პერსონალისთვის დაფარება ჩატარების ტრენინგ პერსონალ და შემუშავების ინსტრუქციები სისტემების ექსპლუატაციისათვის.

შესაძლებელია გამოყენებული იქნას ალტერნატიული სისტემა რომელიც აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტს

სუსტი დენები. მასალათა უწყისი

N	პირ. აღნ.	დასახელება	მახასიათებელი	ერთეული	რაოდენობა	შენიშვნა
			სახანძრო სიგნალიზაცია			
1		სამისამართო სისტემის მართვის ბლოკი	მიმდებ-საკონტროლო მოწყობილობით, 1 წრიულ მარყუჟზე.	კომპ.	1	
2		კვების ბლოკი	აკუმულატორით 75 ამპსით	კომპ.	1	
3		სახანძრო დეტექტორი (ვამბლს)		ცალი	1	
4		სახანძრო დეტექტორი (სითბური)		ცალი	1	
5		გაზის გაფრენის დეტექტორი		ცალი	1	
6		ხმოვანი სიგნალი (ხორენა)		ცალი	1	
7		სახიგნალო ღილაკი		ცალი	1	
8		სამაგრი დეტალები და კრინშტენები		პ	2.1	
9		კაბელი	JYSTY 2x2x0.8 (სახანძრო)	გრძ.მ	85	
10		გოფირებული გარსაცმის მილი	პეხ 20 მმ	გრძ.მ	85	
11		საკომუნიკაციო კარადა (რეკი) საერთო სუსტი დენების ქსელიათვის		კომპ.	1	

[illegible]