ს პ ე ც ი ფ ი კ ა ც ი ა

№№	აღნიშვნა	ს პ ე ც ი ფ ი კ ა ც ი ა	ბანზ. ერთ	რაოდ
1	2	3	4	5
1		საკაბელო შემყვანი შენობაში	C	1,0
2		შემყვან-გამანაწილებელი კარადა ავტომატური ამომრთველებით	C	1,0
3		კაბელი სპილენძის ძარღვით ვვგ, კვეთით 4X10 კვ. მმ.	100 მ	0,10
4		ელ. ენერგიის გამანაწილებელი დაფა 12 %შუფრზე 25 ა ავტომატებით	C	1,0
5		ელ. ენერგიის გამანაწილებელი დაფა 6 %შუფრზე 25 ა ავტომატებით	C	1,0
6		ლითონის მილი დ-50	მ	8,0
7		დღის ნათების სანათი 100 ვტ ნათურით	C	26,0
8		ერთნათურიანი სანათი ნბრ 1X60	C	27,0
9		ჩაფლული ტიპის ჩამრთველი ორკლავიშიანი	C	13,0
10		ჩაფლული ტიპის ჩამრთველი ერთკლავიშიანი	C	6,0
11		ჩაფლული ტიპის შტეფსელური როზეტი	C	45,0
12		როზეტი კომპიუტერისთვის	C	6,0
13		სადენი სპილენძის ძარღვით ვვგ, კვეთით 3X1,5 კვ. მმ.	100 მ	4,9
14		სადენი სპილენძის ძარღვით ვვგ, კვეთით 3X2,5 კვ. მმ.	100 მ	2,8
15		საკაბელო არხი 4X60	100 მ	0,15
16		კაბელი სპილენძის ძარღვით ვვგ, კვეთით 4X6 კვ. მმ.	100 მ	0,20
17		კაბელი სპილენძის ძარღვით ვვგ, კვეთით 4X4 კვ. მმ.	100 მ	0,20
18		კონდიციონერი სალიტ სისტემა Gree 18000 რეკომენდ. ფართი 50 კვ.მ.	C	1,0
19		კონდიციონერი სალიტ სისტემა Gree 9000 რეკომენდ. ფართი 25 კვ.მ.	C	5,0
20		ვარვარნათურა სხვადასხვა სიმძლავრის	C	27,0
		ჰორიზონტალური დამამიწებელი ფოლადის ზოლოვანა 40X4 მმ	100 მ	1,0
		ვერტიკალური დამამიწებელი ელექტროდი 50X50X5 მმ	C	10,0

კომუტაციის სქემა

$P_{ჯ} = 14,22$ კვტ ;

$I_{ჯ} = 64,64$ ა ;

მთ. შემყვან-გამანაწილებელი კარადა კომპლექტში

საკაბელო შემყვანი ლითონის მილში

№	$P_{სადგ.}$ კვტ	$I_{სადგ.}$ ა	$I_{ავტ.}$ ა	სადენის ტიპი	სადენის კვეთი კვ.მმ.	გაფვანის ხერხი	შენიშვნა
ბ.დ. №1							
1	0,40	1,82	25	აავ-1	3X1,5	გათძაშის ქვეშ	განათების ქსელი
2	0,40	1,82	25	აავ-1	3X2,5 3X1,5	გათძაშის ქვეშ	განათების ქსელი
3	0,40	1,82	25	აავ-1	3X2,5 3X1,5	გათძაშის ქვეშ	განათების ქსელი
4	0,36	1,64	25	აავ-1	3X2,5 3X1,5	გათძაშის ქვეშ	განათების ქსელი
5	0,30	1,36	25	აავ-1	3X2,5 3X1,5	გათძაშის ქვეშ	განათების ქსელი
6	0,52	2,36	25	აავ-1	3X2,5 3X1,5	გათძაშის ქვეშ	განათების ქსელი
7	0,30	1,36	25	აავ-1	3X2,5 3X1,5	გათძაშის ქვეშ	განათების ქსელი
8	0,30	1,36	25	აავ-1	3X2,5 3X1,5	გათძაშის ქვეშ	განათების ქსელი
9	0,40	1,82	25	აავ-1	3X2,5 3X1,5	გათძაშის ქვეშ	განათების ქსელი
10	0,42	1,91	25	აავ-1	3X2,5 3X1,5	გათძაშის ქვეშ	განათების ქსელი
11	0,42	1,91	25	აავ-1	3X2,5 3X1,5	გათძაშის ქვეშ	განათების ქსელი
12			25		3X2,5		რეზერვი
ბ.დ.კ. №1							
1	2,5	11,4	25	აავ-1	3X2,5	გათძაშის ქვეშ	კონდიციონერების ქსელი
2	1,5	6,82	25	აავ-1	3X2,5	გათძაშის ქვეშ	კონდიციონერების ქსელი
3	1,5	6,82	25	აავ-1	3X2,5	გათძაშის ქვეშ	კონდიციონერების ქსელი
4	1,5	6,82	25	აავ-1	3X2,5	გათძაშის ქვეშ	კონდიციონერების ქსელი
5	1,5	6,82	25	აავ-1	3X2,5	გათძაშის ქვეშ	კონდიციონერების ქსელი
6	1,5	6,82	25	აავ-1	3X2,5	გათძაშის ქვეშ	კონდიციონერების ქსელი

ბ.დ. №1: $P_{ჯ} = 4,22$ კვტ ; $I_{ჯ} = 19,2$ ა ;

ბ.დ.კ. №1: $P_{ჯ} = 10,0$ კვტ ; $I_{ჯ} = 45,5$ ა

შენიშვნები

ობიექტი:

ქ.ბოლნისი,ფიროსმანის ქუჩა №1 მიმდებარე ტერიტორიის (ს/კ 29.47.07.262) საბავშვო ბაღის მშენებლობა

დაკვეთი:

ქ. ბოლნისის მერია

დაკვეთა №

ელექტრული ნაწილი

სანახავი	შესრულებელ	შესრულებულ
მმ	ელ-3	

ნახაზი:

კომუტაციის სქემა, სპეციფიკაცია