



ვამტკიცებ:

სს.ს.ს. სამცხე-მთიანეთის მუნიციპალიტეტის
სამტრედიის სავაგონო დეპოს
უფროსი ა. ტორონჯაძე
11 ოქტომბერი 2019 წელი

დეფექტური ქმანი
სამტრედიის სავაგონო დეპოს სამქროებში გამწოვი სავენტილაციო სისტემის მოწყობა

№	სამუშაოების დასახელება	განზ-ბა	რ-ბა	შენიშვნა
1	2	3	5	
1	აწევით საამქროს კედელში გამოინგრეს კედელი დ 600მმ-ის დიამეტრის	ცალი	14,00	
1.1	დამონტაჟდეს ღერძული გამწოვი ვენტილიატორი დ-570მმ ჩამკეტი ჟალუზებით	ცალი	14,00	
1.1.1	ღერძული გამწოვი ვენტილიატორი დ-570	ცალი	14	
1.1.2	სამაგრი დეტალები	კბ	28	
1.1.3	ჩამკეტი ჟალუზები	ცალი	14	
	ელ-ზეინკალი	კაც.სთ	46	
1.2	დამონტაჟდეს გამანაწილებელი ფარი № 1 და 2			
1.2.1	დამონტაჟდეს კარადა გ/მ 600*400*200	ცალი	2	
1.2.1.1	კარადა გ/მ 600*400*200	ცალი	2	
1.2.1.2	დასაპარალელებელი სალტე 3 პოლუსა 3/63ა	კბ	12	
1.2.1.3	ავტომატური ამომრთველი 40 ა 3 პოლუსა	ცალი	2	
1.2.1.4	ავტომატური ამომრთველი 16 ა 1 პოლუსა	ცალი	6	
1.2.2	დამონტაჟდეს გამწოვ ვენტილიატორებამდე კაბელი (მრგვალი) სპილენძის 3X4მმ ²	მ	450	
1.2.2.1	კაბელი (მრგვალი) სპილენძის 3X4მმ ²	მ	450	
1.2.2.2	ელ-გამანაწილებელი კოლოფი	ცალი	4	
1.2.3	დამონტაჟდეს არსებული ელ-გამანაწილებელი კარადიდან №1 და 2 გამანაწილებელ ფარამდე კაბელი (მრგვალი) სპილენძის 5X6მმ ²	მ	10	
1.2.3.1	კაბელი (მრგვალი) სპილენძის 5X6მმ ²	მ	10	
1.2.4	დამონტაჟდეს პერფორირებული რკინის საკაბელო არხი 200*50*1 მმ (კომპლექტში)	მ	210	
1.2.4.1	პერფორირებული რკინის საკაბელო არხი 200*50*1 მმ (კომპლექტში)	მ	210	
2	№1, 2 და 3 სამუშაო უბანზე გამოინგრეს კედელი დ 400მმ-ის დიამეტრის	ცალი	5,00	
2.1	დამონტაჟდეს გამწოვი ვენტილიატორი დ-350მმ ჩამკეტი ჟალუზებით	ცალი	5,00	
2.1.1	გამწოვი ვენტილიატორი დ-350	ცალი	5	
2.1.2	სამაგრი დეტალები	კბ	10	
2.1.3	ჩამკეტი ჟალუზები	ცალი	5	
2.2	დამონტაჟდეს გამანაწილებელი ფარი №3, 4 და 5			
2.2.1	დამონტაჟდეს კარადა გ/მ 600*400*200	ცალი	3	
2.2.1.1	კარადა გ/მ 600*400*200	ცალი	3	
2.2.1.2	დასაპარალელებელი სალტე 3 პოლუსა 3/63ა	კბ	18	
2.2.1.3	ავტომატური ამომრთველი 40 ა 3 პოლუსა	ცალი	3	
2.2.1.4	ავტომატური ამომრთველი 16 ა 1 პოლუსა	ცალი	3	

2.2.2	დამონტაჟდეს გამწვავ ვენტილიატორებამდე კაბელი (მრგვალი) სპილენძის 3X4მმ ²	მ	50	
2.2.2.1	კაბელი (მრგვალი) სპილენძის 3X4მმ ²	მ	50	
2.2.2.2	ელ-გამანაწილებელი კოლოფი	ცალი	3	
2.2.3	დამონტაჟდეს არსებული ელ-გამანაწილებელი კარადიდან №3, 4 და 5 გამანაწილებელ ფარამდე კაბელი (მრგვალი) სპილენძის 5X6მმ ²	მ	6	
2.2.3.1	კაბელი (მრგვალი) სპილენძის 5X6მმ ²	მ	4	
2.2.4	დამონტაჟდეს პერფორირებული რკინის საკაბელო არხი 200*50*1 მმ (კომპლექტში)	მ	30	
2.2.4.1	პერფორირებული რკინის საკაბელო არხი 200*50*1 მმ (კომპლექტში)	მ	30	
3	ავტოგადამუშავების საამქროში გამოინგრეს კედელი დ 400მმ-ის დიამეტრის	ცალი	2,00	
3,1	დამონტაჟდეს გამწვავი ვენტილიატორი დ-350მმ ჩამკეტი ჟალუზებით	ცალი	2,00	
3.1.1	ღერძული გამწვავი ვენტილიატორი დ-350	ცალი	2	
3.1.2	სამაგრი დეტალები	კბ	4	
3.1.3	ჩამკეტი ჟალუზები	ცალი	2	
3,2	დამონტაჟდეს გამანაწილებელი ფარი №6			
3.2.1	დამონტაჟდეს კარადა გ/მ 600*400*200	ცალი	1	
3.2.1.1	კარადა გ/მ 600*400*200	ცალი	1	
3.2.1.2	დასაპარალელებელი სალტე 3 პოლუსა 3/63ა	კბ	4	
3.2.1.3	ავტომატური ამომრთველი 25 ა 3 პოლუსა	ცალი	1	
3.2.1.4	ავტომატური ამომრთველი 16 ა 1 პოლუსა	ცალი	2	
3.2.2	დამონტაჟდეს გამწვავ ვენტილიატორებამდე კაბელი (მრგვალი) სპილენძის 3X2,5მმ ²	მ	20	
3.2.2.1	კაბელი (მრგვალი) სპილენძის 3X2,5მმ ²	მ	20	
3.2.3	დამონტაჟდეს არსებული ელ-გამანაწილებელი კარადიდან №6 გამანაწილებელ ფარამდე კაბელი (მრგვალი) სპილენძის 5X6მმ ²	მ	2	
3.2.3.1	კაბელი (მრგვალი) სპილენძის 5X6მმ ²	მ	2	
3.2.4	დამონტაჟდეს პერფორირებული რკინის საკაბელო არხი 200*50*1 მმ (კომპლექტში)	მ	20	
3.2.4.1	პერფორირებული რკინის საკაბელო არხი 200*50*1 მმ (კომპლექტში)	მ	20	
4	სამჭედლო უბანზე გამოინგრეს კედელი დ 600მმ-ის დიამეტრის	ცალი	2,00	
4,1	დამონტაჟდეს ღერძული გამწვავი ვენტილიატორი დ-570მმ ჩამკეტი ჟალუზებით	ცალი	2,00	
4.1.1	ღერძული გამწვავი ვენტილიატორი დ-570	ცალი	2	
4.1.2	სამაგრი დეტალები	კბ	4	
4.1.3	ჩამკეტი ჟალუზები	ცალი	2	
4,2	დამონტაჟდეს გამანაწილებელი ფარი №7			
4.2.1	დამონტაჟდეს კარადა გ/მ 600*400*200	ცალი	1	
4.2.1.1	კარადა გ/მ 600*400*200	ცალი	1	
4.2.1.2	დასაპარალელებელი სალტე 3 პოლუსა 3/63ა	კბ	4	
4.2.1.3	ავტომატური ამომრთველი 25 ა 3 პოლუსა	ცალი	1	
4.2.1.4	ავტომატური ამომრთველი 16 ა 1 პოლუსა	ცალი	2	
4.2.2	დამონტაჟდეს ღერძულ გამწვავ ვენტილიატორებამდე კაბელი (მრგვალი) სპილენძის 3X2,5მმ ²	მ	10	
4.2.2.1	კაბელი (მრგვალი) სპილენძის 3X2,5მმ ²	მ	10	
4.2.3	დამონტაჟდეს არსებული ელ-გამანაწილებელი კარადიდან №7 გამანაწილებელ ფარამდე კაბელი (მრგვალი) სპილენძის 5X6მმ ²	მ	20	
4.2.3.1	კაბელი (მრგვალი) სპილენძის 5X6მმ ²	მ	20	

4.2.4	დამონტაჟდეს პერფორირებული რკინის საკაბელო არხი 200*50*1 მმ (კომპლექტში)	მ	20	
4.2.4.1	პერფორირებული რკინის საკაბელო არხი 200*50*1 მმ (კომპლექტში)	მ	20	
5	სადურგლო უბანზე გამოინგრეს კედელი დ 600მმ-ის დიამეტრის	ცალი	3	
5.1	დამონტაჟდეს ღერძული გამწოვი ვენტილიატორი დ-570მმ ჩამკეტი ჟალუზებით	ცალი	3	
5.1.1	ღერძული გამწოვი ვენტილიატორი დ-570	ცალი	3	
5.1.2	სამაგრი დეტალები	კბ	6	
5.1.3	ჩამკეტი ჟალუზები	ცალი	3	
5.2	დამონტაჟდეს გამანაწილებელი ფარი №8			
5.2.1	დამონტაჟდეს კარადა გ/მ 600*400*200	ცალი	1	
5.2.1.1	კარადა გ/მ 600*400*200	ცალი	1	
5.2.1.2	დასაპარალელებელი სალტე 3 პოლუსა 3/63ა	კბ	8	
5.2.1.3	ავტომატური ამომრთველი 25 ა 3 პოლუსა	ცალი	2	
5.2.1.4	ავტომატური ამომრთველი 16 ა 1 პოლუსა	ცალი	4	
5.2.2	დამონტაჟდეს ღერძულ გამწოვ ვენტილიატორებამდე კაბელი (მრგვალი) სპილენძის 3X2,5მმ2	მ	50	
5.2.2.1	კაბელი (მრგვალი) სპილენძის 3X2,5მმ2	მ	50	
5.2.3	დამონტაჟდეს არსებული ელ-გამანაწილებელი კარადიდან №8 გამანაწილებელ ფარამდე კაბელი (მრგვალი) სპილენძის 5X6მმ2	მ	5	
5.2.3.1	კაბელი (მრგვალი) სპილენძის 5X6მმ2	მ	5	
5.2.4	დამონტაჟდეს პერფორირებული რკინის საკაბელო არხი 200*50*1 მმ (კომპლექტში)	მ	30	
5.2.4.1	პერფორირებული რკინის საკაბელო არხი 200*50*1 მმ (კომპლექტში)	მ	30	
6	წყვილთვლების საამქროში გამოინგრეს კედელი დ 600 მმ-ის დიამეტრის	ცალი	8	
6.1	დამონტაჟდეს ღერძული გამწოვი ვენტილიატორი დ-570 მმ ჩამკეტი ჟალუზებით	ცალი	8	
6.1.1	ღერძული გამწოვი ვენტილიატორი დ-570	ცალი	8	
6.1.2	სამაგრი დეტალები	კბ	14	
6.1.3	ჩამკეტი ჟალუზები	ცალი	8	
6.2	დამონტაჟდეს ავტომატური ამომრთველი 16 ა 1 პოლუსა დამცავი ხუფით	ცალი	8	
6.2.1	ავტომატური ამომრთველი 16 ა 1 პოლუსა დამცავი ხუფით	ცალი	8	
6.3	დამონტაჟდეს ღერძულ გამწოვ ვენტილიატორებამდე კაბელი (მრგვალი) სპილენძის 3X2,5მმ2	მ	120	
6.3.1	კაბელი (მრგვალი) სპილენძის 3X2,5მმ2	მ	120	
6.4	დამონტაჟდეს არსებული ელ-გამანაწილებელი კარადიდან ავტომატურ ამომრთველამდე კაბელი (მრგვალი) სპილენძის 3X2,5მმ2	მ	100	
6.4.1	კაბელი (მრგვალი) სპილენძის 3X2,5 მმ2	მ	100	
6.5	დამონტაჟდეს პერფორირებული რკინის საკაბელო არხი 200*50*1 მმ (კომპლექტში)	მ	90	
6.5.1	პერფორირებული რკინის საკაბელო არხი 200*50*1 მმ (კომპლექტში)	მ	90	
7	წყვილთვლების ბუქსების სარემონტო საამქროში გამოინგრეს კედელი დ 600მმ-ის დიამეტრის	ცალი	9,00	
7.1	დამონტაჟდეს ღერძული გამწოვი ვენტილიატორი დ-570მმ ჩამკეტი ჟალუზებით	ცალი	9,00	
7.1.1	ღერძული გამწოვი ვენტილიატორი დ-570	ცალი	9	
7.1.2	სამაგრი დეტალები	კბ	18	

7.1.3	ჩამკვეტი ჟალუზები	ცალი	9	
7.2	დამონტაჟდეს გამანაწილებელი ფარი №9,10 და 11			
7.2.1	დამონტაჟდეს კარადა გ/მ 600*400*200	ცალი	1	
7.2.1.1	კარადა გ/მ 600*400*200	ცალი	3	
7.2.1.2	დასაპარალელებელი სალტე 3 პოლუსა 3/63ა	კბ	12	
7.2.1.3	ავტომატური ამომრთველი 40 ა 3 პოლუსა	ცალი	3	
7.2.1.4	ავტომატური ამომრთველი 16 ა 1 პოლუსა	ცალი	5	
7.2.2	დამონტაჟდეს ღერძულ გამწოვ ვენტილიატორებამდე კაბელი (მრგვალი) სპილენძის 3X4მმ2	მ	90	
7.2.2.1	კაბელი (მრგვალი) სპილენძის 3X4მმ2	მ	90	
7.2.2.2	ელ-გამანაწილებელი კოლოფი	ცალი	1	
7.2.3	დამონტაჟდეს არსებული ელ-გამანაწილებელი კარადებიდან №11, 12 და 13 გამანაწილებელ ფარამდე კაბელი (მრგვალი) სპილენძის 5X6მმ2	მ	16	
7.2.3.1	კაბელი (მრგვალი) სპილენძის 5X6მმ2	მ	16	
7.2.4	დამონტაჟდეს პერფორირებული რკინის საკაბელო არხი 200*50*1 მმ (კომპლექტში)	მ	80	
7.2.4.1	პერფორირებული რკინის საკაბელო არხი 200*50*1 მმ (კომპლექტში)	მ	80	
8	სახარატო საამქროში გამოინგრეს კედელი დ 400მმ-ის დიამეტრის	ცალი	2,00	
8.1	დამონტაჟდეს გამწოვი ვენტილიატორი დ-350მმ ჩამკვეტი ჟალუზებით	ცალი	2,00	
8.1.1	გამწოვი ვენტილიატორი დ-350	ცალი	2	
8.1.2	სამაგრი დეტალები	კბ	4	
8.1.3	ჩამკვეტი ჟალუზები	ცალი	2	
8.2	დამონტაჟდეს გამანაწილებელი ფარი №12			
8.2.1	დამონტაჟდეს კარადა გ/მ 600*400*200	ცალი	1	
8.2.1.1	კარადა გ/მ 600*400*200	ცალი	1	
8.2.1.2	დასაპარალელებელი სალტე 3 პოლუსა 3/63ა	კბ	4	
8.2.1.3	ავტომატური ამომრთველი 25 ა 3 პოლუსა	ცალი	1	
8.2.1.4	ავტომატური ამომრთველი 16 ა 1 პოლუსა	ცალი	2	
8.2.2	დამონტაჟდეს ღერძულ გამწოვ ვენტილიატორებამდე კაბელი (მრგვალი) სპილენძის 3X2,5მმ2	მ	4	
8.2.2.1	კაბელი (მრგვალი) სპილენძის 3X2,5მმ2	მ	4	
8.2.3	დამონტაჟდეს არსებული ელ-გამანაწილებელი კარადიდან №14 გამანაწილებელ ფარამდე კაბელი (მრგვალი) სპილენძის 5X6მმ2	მ	8	
8.2.3.1	კაბელი (მრგვალი) სპილენძის 5X6მმ2	მ	8	
8.2.4	დამონტაჟდეს პერფორირებული რკინის საკაბელო არხი 200*50*1 მმ (კომპლექტში)	მ	20	
8.2.4.1	პერფორირებული რკინის საკაბელო არხი 200*50*1 მმ (კომპლექტში)	მ	20	
9	საკომპრესოროში გამოინგრეს კედელი დ 600მმ-ის დიამეტრის	ცალი	2,00	
9.1	დამონტაჟდეს ღერძული გამწოვი ვენტილიატორი დ-570მმ ჩამკვეტი ჟალუზებით	ცალი	2,00	
9.1.1	ღერძული გამწოვი ვენტილიატორი დ-570	ცალი	2	

9.1.2	სამაგრი დეტალები	კბ	4	
9.1.3	ჩამკეტი ჟალუზები	ცალი	2	
9.2	დამონტაჟდეს გამანაწილებელი ფარი №13			
9.2.1	დამონტაჟდეს კარადა გ/მ 600*400*200	ცალი	1	
9.2.1.1	კარადა გ/მ 600*400*200	ცალი	1	
9.2.1.2	დასაპარალელებელი სალტე 3 პოლუსა 3/63ა	კბ	4	
9.2.1.3	ავტომატური ამომრთველი 25 ა 3 პოლუსა	ცალი	1	
9.2.1.4	ავტომატური ამომრთველი 16 ა 1 პოლუსა	ცალი	2	
9.2.2	დამონტაჟდეს ღერძულ გამწვავ ვენტილიატორებამდე კაბელი (მრგვალი) სპილენძის 3X2,5მმ2	მ	15	
9.2.2.1	კაბელი (მრგვალი) სპილენძის 3X2,5მმ2	მ	15	
9.2.3	დამონტაჟდეს არსებული ელ-გამანაწილებელი კარადიდან №15 გამანაწილებელ ფარამდე კაბელი (მრგვალი) სპილენძის 5X6მმ2	მ	2	
9.2.3.1	კაბელი (მრგვალი) სპილენძის 5X6მმ2	მ	2	
9.2.4	დამონტაჟდეს პერფორირებული რკინის საკაბელო არხი 200*50*1 მმ (კომპლექტში)	მ	20	
9.2.4.1	პერფორირებული რკინის საკაბელო არხი 200*50*1 მმ (კომპლექტში)	მ	20	

მთავარი ინჟინერი

ტექნიკური განყოფილების უფროსი

მთ. მექანიკოსი:

ი. ნიჭი
გპ
ე.გ.

ი. წითელიშვილი

მ. კანკაძე

დ. ტორონჯაძე